

## Wymiana papieru

- 1 Naciśnij przycisk otwierania tak, aby pokrywa odsłodziła.
- 2 Umieść rolkę w komorze papieru. Końcówkę papieru należy wysunąć tak, aby jej kilka centymetrów wystawało spod szpulki.
- 3 Zamknij pokrywę drukarki.



## Ręczna instalacja sterowników

Instalacja sterowników drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego portu COM, w celu umożliwienia komunikacji z komputerem przez USB. Cały proces odbywa się w sposób zautomatyzowany po podłączeniu drukarki do komputera.



Proces instalacji można rozpocząć klikając prawym przyciskiem myszy w plik sterownika z rozszerzeniem INF a następnie wybierając z menu opcję Zainstaluj.

Najnowszą wersję sterowników można pobrać ze strony internetowej [posnet.com](http://posnet.com)

## Ustawianie interfejsu komunikacyjnego

- 1 Klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz z menu drukarki: 2 Konfiguracja → 2 Konfig. połączeń → 1 Usługi PC → 1 Interfejs PC, każdą pozycję potwierdzaj klawiszem **[OK]**.
- 2 Następnie tymi samymi klawiszami wybierz odpowiedni interfejs (USB, TCP/IP).
- 3 Jeżeli został wybrany protokół POSNET, określ standard polskich znaków (Windows 1250, Latin 2 lub Mazovia).
- 4 Wybór potwierdź **[OK]**. Drukarka się zrestartuje.

Instrukcja opisuje podstawowe elementy drukarki, instalację standardowych sterowników oraz podłączenie drukarki do komputera.

Opis instalacji i konfiguracji sterowników (USB(NET)) do połączeń online jest opisany w instrukcji Quick OnLine dołączonej do opakowania.

Drukarka fiskalna POSNET TRIO ONLINE może zostać opcjonalnie wyposażona w urządzenia do komunikacji bezprzewodowej.

POSNET POLSKA S.A. jako producent oświadcza, że następujące urządzenia radiowe:

- adapter WiFi/BT TRIO,

są zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: <http://www.posnet.com>.

Zakres częstotliwości, w którym pracuje urządzenie radiowe i maks. moc EIRP

- WiFi/BT Trio: 2400-2483,5 MHz, 18 dBm

Pełna wersja instrukcji znajduje się na stronie [www.posnet.com](http://www.posnet.com).

Wersja dokumentu 1.7

**POSNET**

[posnet.com](http://posnet.com)

# Instrukcja Quick Start drukarki fiskalnej

**TRIO** **ONLINE**



Zeskanuj kod QR  
i przejdź do dokumentacji:



<https://posnet.com.pl/repozytorium>

Wsparcie Techniczne

[wsparcie@posnet.com](mailto:wsparcie@posnet.com)

801 800 111

## Zawartość opakowania



Drukarka Posnet Trio Online



Kabel sygnałowy drukarka – komputer



Rolka papieru



Książka serwisowa



Instrukcja Quick OnLine



Karta gwarancyjna

## Złącza

Drukarka POSNET TRIO ONLINE jest wyposażona w złącza:

- ❖ **USB** – zasilanie, połączenie z komputerem, połączenie online.
- ❖ **EXT** – złącze multiport do podłączenia modułów rozszerzeń, w które może być wyposażona drukarka.

## Złącza w modułach rozszerzeń

**Moduł rozszerzenia I:**

- ❖ RS232,
- ❖ szuflada wielonapięciowa,
- ❖ zasilacz USB.

**Moduł rozszerzenia II:**

- ❖ Bluetooth,
- ❖ szuflada wielonapięciowa,
- ❖ zasilacz USB.

**Moduł rozszerzenia III:**

- ❖ 3 x USB host,
- ❖ 2 x RS232,
- ❖ szuflada wielonapięciowa,
- ❖ gniazdo zasilania drukarki + zasilacz.

## Panel sterowania

Drukarka POSNET TRIO ONLINE jest wyposażona w panel operatora umożliwiający wykonywanie podstawowych operacji, takich jak konfiguracja urządzenia, raporty i testy.



- ❖ Zatwierdzenie wybranej funkcji.
- ❖ Zatwierdzenie wpisanych danych.
- ❖ Podczas wpisywania dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/miesięcznego oraz przy zmianie czasu w drukarce, umożliwia zmianę pozycji wpisywania (w prawo).



- ❖ Włączanie i wyłączanie urządzenia.
- ❖ Rezygnacja z wyboru funkcji i przejście do wyższego poziomu menu.
- ❖ Kasowanie błędów.
- ❖ Podczas wpisywania dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/miesięcznego oraz przy zmianie czasu w drukarce, umożliwia zmianę pozycji wpisywania (w lewo).




- ❖ Umożliwia wybór odpowiedniej funkcji z menu – przewijanie w górę.
- ❖ Zmiana wartości na danej pozycji (zwiększenie).
- ❖ Wysuw papieru.



- ❖ Umożliwia wybór odpowiedniej funkcji z menu – przewijanie w dół.
- ❖ Zmiana wartości na danej pozycji (zmniejszenie).

## Wyświetlacz klienta/operatora

Drukarka POSNET TRIO ONLINE jest wyposażona w panel operatora umożliwiający wykonywanie podstawowych operacji, takich jak konfiguracja urządzenia, raporty i testy.



1

Aktualna pozycja menu.

2

Jest wyświetlana, gdy jest aktywna karta sieciowa USB lub jest podłączone urządzenie ale nie jest skonfigurowane. Jest wygaszana po poprawnym skonfigurowaniu urządzenia.

3

Przedstawia połączenie Bluetooth (drukarki wyposażone w moduł Bluetooth). Świeci, gdy urządzenia są sparowane.

4

Przedstawia połączenie WiFi (drukarki wyposażone w moduł WiFi/Bluetooth).

- Świeci, gdy nastąpiło połączenie z siecią.
- Mruga, gdy WiFi jest włączone ale nie ma połączenia z siecią.

5

Świeci, gdy:

- w sekwencji przesłanej z komputera wystąpił błąd,
- wystąpił błąd lub uszkodzenie drukarki,
- drukarka jest w trybie OFF-LINE (urządzenie jest w menu),
- mruga, gdy WiFi jest włączone ale nie ma połączenia z siecią.

6

Ikony wyświetlane są naprzemiennie:

- W chwili gdy drukarka nie uzyska połączenia z repozytorium.
- Jeśli w tym samym czasie nastąpi pobieranie aktualizacji i brak połączenia z repozytorium.
- Podczas pobierania aktualizacji.

7

Stan naładowania akumulatora.

8

Aktualna godzina.

## Informacje związane z ochroną środowiska

**Dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów.**

Zgodnie z treścią rozdziału 2 Obowiązki wprowadzającego zużyty sprzęt art.14 ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym DZ U 2015 poz. 1688, należy postępować w sposób opisany poniżej.



**Pozbywanie się zużytych baterii i akumulatorów.**

Ten produkt może zawierać baterie lub akumulatory. W takim przypadku symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie należy ich wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu utylizacji. Baterie i akumulatory nie zawierają rtęci, kadmu ani ołowiu w ilościach wyższych niż określone w dyrektywie 2006/66/EC oraz dyrektywie zmieniającej 2013/56/UE dotyczącej baterii i akumulatorów.



**Pozbywanie się starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.**

Ten symbol oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jak zwykły odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu ponownego użycia części elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne użycie materiałów pozwala oszczędzić zasoby naturalne. Pozbywając się tego produktu i baterii lub akumulatora we właściwy sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, jakie mogłyby mieć nieprawidłowe przetwarzanie takich odpadów dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegółowe informacje na temat utylizacji baterii, akumulatora lub produktu można uzyskać kontaktując się z odpowiednim organem władz, służbami zajmującymi się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został zakupiony produkt.