

## Отмена

Отмена возможна после добавления хотя бы одной позиции в чек.

- 1 На открытом чеке нажмите [SHIFT] и [5].
- 2 Введите код PLU с клавиатуры и нажмите клавишу [RAZEM].
- 3 Подтвердите сообщение «Stornować pozycję?» клавишей [RAZEM].
- 4 После подтверждения строки или PLU будет напечатано подтверждение удаленной позиции.

## Закрытие чека несколькими формами оплаты

Выбор способа оплаты возможен в режиме суммирования кассового аппарата.

- 1 В режиме «Podsuma» нажмите [SHIFT] и [4].
- 2 С помощью клавиш со стрелками [WPERX] / [WNI3] выберите способ оплаты и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].
- 3 Введите сумму с клавиатуры и подтвердите клавишей [RAZEM].
- 4 Если была введена меньшая сумма, чем стоимость чека повторите операцию.

## Отмена чека

- 1 На открытой транзакции, удерживайте нажатой клавишу [C] около 2 секунд.
- 2 Подтвердите сообщение «Anulować paragon?» клавишей [RAZEM].
- 3 Транзакция будет аннулирована.

## Фискальный ежедневный отчет

- 1 Войдите в систему как руководитель.
- 2 С помощью клавиш со стрелками [WPERX] / [WNI3] войдите в меню «2 Kierownik» → «1 Raporty» → «1 Raporty fiskalne» → «1 Raport dobowy», подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [RAZEM].
- 3 Если дата верна, подтвердите сообщение клавишей [RAZEM].

## Ежемесячный отчет

- 1 Войдите в систему как руководитель.
- 2 С помощью клавиш со стрелками [WPERX] / [WNI3] войдите в меню «2 Kierownik» → «1 Raporty» → «1 Raporty fiskalne» → «3 Raport miesięczny», подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [RAZEM].
- 3 С помощью клавиатуры введите месяц и год, за который должен быть составлен ежемесячный отчет, и подтвердите клавишей [RAZEM].
- 4 С помощью клавиш со стрелками [WPERX] / [WNI3] выберите тип отчета «Pełny» или «Podsumowanie» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].

## Периодический отчет

- 1 Войдите в систему как руководитель.
- 2 С помощью клавиш со стрелками [WPERX] / [WNI3] войдите в меню «2 Kierownik» → «1 Raporty» → «1 Raporty fiskalne» → «Raport okresowy», подтвердите каждую позицию нажатием клавиши [RAZEM].
- 3 С помощью клавиш со стрелками [WPERX] / [WNI3] выберите тип отчета «Według numerów» или «Według dat» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].
- 4 Введите номер или дату начала с помощью клавиатуры и подтвердите [RAZEM].
- 5 Затем введите номер или дату окончания с помощью клавиатуры и подтвердите [RAZEM].
- 6 С помощью клавиш со стрелками [WPERX] / [WNI3] выберите вид отчета «Pełny» или «Podsumowanie» и подтвердите ввод клавишей [RAZEM].

POSNET POLSKA S.A. заявляет, что радиоустройство Vox WiFi/BT Revo соответствует положениям Директивы 2014/53 / EU о гармонизации законов государств-членов, касающихся предоставления на рынок радиооборудования.

Полный текст Декларации о соответствии ЕС доступен на сайте: <http://www.posnet.com>.

Полную версию руководства можно найти на сайте [www.posnet.com](http://www.posnet.com).

POSNET

posnet.com

# Инструкция Quick Start кассового аппарата

REVO ONLINE

## Содержимое коробки



Кассовый аппарат Posnet Revo Online

Блок питания

Компакт-диск

Сервисная книжка



Рулон бумаги

Quick OnLine

Гарантийный талон

## Соединители

Кассовый аппарат Posnet Revo Online оснащен разъемами:

- **питания**,
- **USB** – сканер штрих-кода, носитель данных,
- **COM** – сканер штрих-кода, связь с компьютером.
- **Ethernet** - сервис online,
- **Ящики**.

## Установка бумаги

- 1** Откройте крышку.
- 2** Поместите ролик в специальную нишу. Бумажные рулоны следует помещать в кассу таким образом, чтобы концевка выходила из-под катушки.
- 3** Закройте крышку.



## Включение/выключение устройства

Нажмите клавишу **[C]**. Кассовый аппарат включится. При включенном кассовом аппарате удерживайте клавишу **[C]** в течение примерно 3 секунд - кассовый аппарат выключится.

## Программирование PLU (товар)

- 1** Авторизуйтесь на учетной записи «Kierownik»
- 2** С помощью клавиш со стрелками **[WPERX]** / **[WNI3]** выберите позицию «2 Kierownik» и подтвердите ввод клавишей **[RAZEM]**. Затем используйте те же клавиши, чтобы выбрать «2 Programowanie baz» → «1 PLU/wielopaki/zestawy».
- 3** С помощью клавиш **[WPERX]** / **[WNI3]** выберите номер PLU и подтвердите **[RAZEM]**.
- 4** Затем, используя те же клавиши, выберете тип PLU «Towar».

Выберите позиции для программирования с помощью клавиш **[WPERX]** / **[WNI3]** Для ввода позиции и подтверждения нажмите **[RAZEM]**.

- 5** Введите название товара (клавиши работают как в телефоне).
- 6** Выберите ставку (A, ...,G).
- 7** Введите цену с помощью клавиатуры. 0,00 открытая цена.
- 8** Введите с клавиатуры или отсканируйте код и подтвердите нажатием кнопки **[RAZEM]**.
- 9** **Дополнительные коды** Выберите позицию «Nowy kod».
- 9a** Введите с клавиатуры или отсканируйте код и подтвердите нажатием кнопки **[RAZEM]**.
- 9b** Выберите: „Brak” или „Cena”.
- 9c** Введите цену с помощью клавиатуры. 0,00 открытая цена.
- 9d** Нажмите **[C]**, чтобы выйти из режима программирования дополнительных кодов.
- 10** Выберите номер упаковки. 0 - упаковка не будет назначена.
- 11** Выберите формат количества PLU: 0 – 1; 1 – 0,1; 2 – 0,01; 3 – 0,001.
- 12** Скидки/наценка на PLU 1. Да; 2. Нет.
- 13** Выберите № скидки/наценки. 0 – скидка/наценка не будет приписана.
- 14** Постоянная цена: 1. Нет; 2. Да.
- 15** Выберите номер группы.
- 16** Выберите номер единицы измерения. 0 - единица не будет назначена.
- 17** PLU в блокноте: 1. Да; 2. Нет.
- 18** Подтвердите позицию «Zapisz» клавишей **[RAZEM]**.

## Продажа 1 единицы товара по установленной

- 1** Войдите в режим продажи.
- 2** Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей **[KOD]**.

Нажмите клавишу **[RAZEM]** дважды, чтобы завершить транзакцию.

## Продажа товаров с указанием количества и

- 1** Войдите в режим продажи.
- 2** Введите количество товара с помощью клавиатуры, затем подтвердите клавишей **[ILOŚĆ]**.
- 3** Введите цену товара с помощью клавиатуры, затем подтвердите клавишей **[CENA]**.
- 4** Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей **[KOD]**.

Нажмите клавишу **[RAZEM]** дважды, чтобы завершить транзакцию.

## Выбор скидки/наценки из базы на позицию

- 1** Войдите в режим продажи.
- 2** Нажмите клавиши **[SHIFT]** и **[7]**, с помощью клавиш со стрелками **[WPERX]** / **[WNI3]** выберите позицию «Z bazy» и подтвердите клавишей **[RAZEM]**.
- 3** С помощью клавиш со стрелками **[WPERX]** / **[WNI3]** выберите скидку/наценку и подтвердите ввод клавишей **[RAZEM]**.
- 4** Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей **[KOD]**.

Нажмите клавишу **[RAZEM]** дважды, чтобы завершить транзакцию.

## Выбор скидки/наценки вручную на позицию

- 1** Войдите в режим продажи.
- 2** Нажмите клавиши **[SHIFT]** и **[7]**, с помощью клавиш со стрелками **[WPERX]** / **[WNI3]** выберите позицию «Z ręki» и подтвердите клавишей **[RAZEM]**. Затем аналогичным образом выберите тип скидки/наценки.
- 3** С помощью клавиатуры введите значение скидки/наценки и подтвердите клавишей **[RAZEM]**.
- 4** Введите код PLU с клавиатуры и подтвердите клавишей **[KOD]**.

Нажмите клавишу **[RAZEM]** дважды, чтобы завершить транзакцию.